

Audio Mischverstärker PA2

Kompakte 2-Kanal Endstufe, umschaltbar auf 1-Kanal Brückenbetrieb.
 Steuerbar durch RS-232 Schnittstelle oder IR Signale.
 Spannungsversorgung über externes Netzteil, alternative DC Versorgung möglich (24V / DC).
 Einfache Montage durch vorhandene Montagelaschen.

Merkmale:

- 2 Stereo Line Eingänge
- 1 Mikrofoneingang
- Noisegate Funktion für Mic Input
- Lokale Tastensteuerung
- RS-232 Schnittstelle
- IR-Schnittstelle
- Klangreglung (Baxandall)
- 24 V DC Eingang



Technische Daten

Abmessungen

(BxHxT)	125 x 40 x 90mm
Gewicht	265 g (ohne Netzteil)
Spannungsversorgung	24 V DC

Anschlüsse

Input 1	Stereo Line, RCA,
Input 2	Stereo Line, 3,5 mm Klinke
Input 3	Mic Mono, unsymmetrisch, 6,3 mm Klinke
Eingangsimpedanzen	Je >10 k Ω
Frequenzgang	20 – 20 kHz, \pm 3 dB
Klirrfaktor	1% / 1 kHz
Ausgangsleistung Stereo	2 x 20 W @ 4 Ohm
Ausgangsleistung Dual Mono	2 x 20 W @ 4 Ω
Ausgangsleistung Brücke Mono	1 x 40 W @ 8 Ω

Output 1	Stereo Phoenix Schraubanschluss, 4 Pin
Ausgangsimpedanz	4-8 Ω

Output 2	Stereo Line, 3,5 mm Klinke
Ausgangsimpedanz	< 50 Ω

RS-232	Phoenix Schraubanschluss, 3 Pin
IR	Phoenix Schraubanschluss, 3 Pin

Lieferumfang	Verstärker, Phoenix Stecker, Multispannungsnetzteil, Bedienungsanleitung
--------------	--



Typ	Art.-Nr.
Audio Mischverstärker PA2	05300100